

## Dxc2 (714/001/227) Yangın İhbar Paneli



### Dxc2, Çift-loop kontrol paneli, Latin alfabe

Dxc2, Çift-loop bir yangın kontrol paneli. 16 loop'a kadar diğer DXc serisi panellerle bağımsız veya ağa bağlı bir sistem olarak çalışabilir.

TEKNİK BİLGİLER	
ÇALIŞMA VOLTAJİ	230 V, 50-60 Hz AC (+15%,-15% tolerans)
MAKSİMUM PSU DERECEİ	4 A / 24 V DC
SİREN ÇKT DERECEİ	1 A
YEDEK ÇIKIŞ	24 V DC / 250 mA
LOOP YÜKLEMESİ	500 mA
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	0°C ... 40°C
NEM ORANI	5% ... 95% yoğunlaşmayan ortam
PİL	2 x 12 V / 7 Ah
ÖLÇÜLER	Y: 391.5 mm G: 390 mm D: 147 mm
AĞIRLIK	4.5kg
MUHAFAZA MATERYALİ	Hafif Çelik(arka muhafaza), ABS plastik ön kapak, BS EN60950 uyumludur.
RENK	gri beyaz, RAL 9002'a benzer.
KORUMA DERECEİ	Ip30
KABLO GİRİŞİ	Üstte ,25 x 20 mm knock-outs ve altta 2 x 20 mm knock-outs.

### Özellikler

- 16 loop'a kadar ağ bağlantısı
- 2 loop kontrol paneli (dahili loop card)
- 6x40 karakter, arka ışık aydınlatması ile mavi likit kristal ekran.
- Dil Desteği: Avusturyaca, Türkçe, Polonca, Romence, Bulgarca, Çekce, Slovakça, Slovence, Sırpça, Letonca, Litvanca ve Estonca.
- Firma logosu yükleme seçeneği.
- Keypad ve PC ile konfigürasyon seçeneği
- 160 Yangın Zon'u.
- Çevre bileşenleri ile bağlantı için RS-485 port desteği.
- 2 adet programlanabilir siren çıkışı (monitored)
- Yangın, Arıza ve Yardımcı röle (her biri için)
- Güvenilir sistem tasarımı için Loop-Battery hesaplayıcısı.
- 7 gün zamanlayıcı.
- Onboard arıza tespit desteği.
- EN54 part 2 ve 4 gereksinimlerini karşılamaktadır.
- LPCB onaylıdır.
- CNBOP gereksinimleri karşılamaktadır.