



E-Z-RL-4 : 4'LÜ ZON RÖLE KARTI

Zon için Röle kartı. Her kart 4 adet röle içermektedir. Zon kartına bağlı olarak her Zon ile bir röle eşleşmektedir. Yangın sinyalinde röle tetikleme yapmaktadır ve kart üzerindeki Led Yeşil yanmaktadır.

• Çektiği Akım	: 130 ± 10mA
• Kontak Adedi	: 4 x (NC-C-NO)
• Maksimum Voltaj	: 250 VAC - 30 VDC
• Maksimum Akım (Rezistif yük)	: 10 A
• Maksimum Anahtarlama Gücü	: 2500 VA - 300 WATT (Rezistif Yük)
• Maksimum Anahtarlama Hızı	: 20 anahtarlama / dakika
• Maksimum Nem	: 95%
• Çalışma Sıcaklığı	: -10 °C - 55 °C
• Ağırlık	: 85 gr
• Boyutlar	: 65mm x 80mm



E-ZM-4 : 4'LÜ ZON ARTTIRMA KARTI

Panel için Zon artırma kartı. Her kart 4 adet Zon içermektedir. Üzerinde devre dışı butonu ile yangın (Kırmızı) ve hata/ test/ devredışı (Sarı) Led'leri bulunmaktadır. Montajı kolay, çalışma prensibi otomatik olarak sistem tarafından atanmaktadır. Zon kartlarına opsiyonel olarak E-Z-RL-4 Röle kartı eklenebiliyor.

• Çektiği Akım	: 10 ± 1mA
• Zone Adetleri	: 4
• Zone Sükunet Akımı	: 5mA
• Alarm Akımı	: 60mA max.
• Hat Sonu	: Kondansatör (100uF/35V)
• Maksimum Dedektör Sayısı/Zone	: 32
• Maksimum Nem	: 95%
• Çalışma Sıcaklığı	: -10 °C - 55 °C
• Ağırlık	: 50 gr
• Boyutlar	: 65mm x 135mm



E-SM : SİREN ÇIKIŞI ARTTIRMA KARTI

Siren Arttırma Kartı. Panelin Siren çıkışlarını 1 Adetten 3 Adede çıkararak siren kartıdır. Toplamda 2 Adet Siren çıkışını 3+3 olmak üzere toplam 6 Adet Siren çıkışına yükseltebilmektedir. Kart kullanımı için harici 24V besleme gereklidir. Her siren çıkışına max. 20 adet siren bağlanabilir (Toplam : 120 Adet Siren max.). Normal çalışma prensibinde yeşil Led, alarm halinde ise kırmızı Led aktiftir, siren çıkışlarında çalışma teyidinde kırmızı Led aktiftir.

• Besleme Voltajı	: 24V ± 2V
• Besleme Akımı	: 3A
• Sükunet Akımı	: 2 mA @ 24 V
• Tetikleme Adedi	: 2 x 1
• Tetikleme Voltajı	: 16V - 24V DC
• Tetikleme Akımı	: 2mA @ 16V - 15mA @ 24V
• Çıkış Adedi	: 2 x 3
• Çıkış Voltajı	: 23,7 V @ 24V girildiğinde
• Çıkış Akımı	: 500 mA (resetlenebilir 0,5A sigorta)
• Maksimum Nem	: 95%
• Çalışma Sıcaklığı	: -10 °C - 55 °C
• Ağırlık	: 35 gr
• Boyutlar	: 53mm x 73mm



E-RP-ZM-4 : 4'LÜ TEKRARLAMA PANELİ ZON ARTTIRMA KARTI

Tekrarlama Paneli için Zon artırma kartı. Her kart 4 adet Zon içermektedir. Üzerinde yangın (Kırmızı) ve hata/ test/ devredışı (Sarı) Led'leri bulunmaktadır. Montajı kolay, çalışma prensibi otomatik olarak sistem tarafından atanmaktadır.

• Çektiği Akım	: 10 ± 1mA
• Zone Adetleri	: 4
• Maksimum Nem	: 95%
• Çalışma Sıcaklığı	: -10 °C - 55 °C
• Ağırlık	: 38 gr
• Boyutlar	: 65mm x 135mm



E-P-RL-8 : 8'Lİ PANEL RÖLE KARTI

Panel için Röle kartı. Panelin kuru kontak çıkışlarını (Yangın veya Hata) 1 Adetten 8 Adede arttıran röle kartıdır. Yangın/ Hata sinyali tetik ettiğinde Kırmızı Led aktiftir. Kart kullanımı için harici 24V besleme gereklidir.

• Çektiği Akım	: 140 ± 5mA
• Kontak Adedi	: 8 x (NC-C-NO)
• Maksimum Voltaj	: 240 VAC - 28 VDC
• Maksimum Akım (Rezistif yük)	: 1 A
• Maksimum Nem	: 95%
• Çalışma Sıcaklığı	: -10 °C - 55 °C
• Ağırlık	: 85 gr
• Boyutlar	: 54mm x 142mm



DIGI-1200 : PSTN KOMÜNİKATÖR

Komünikatör Modülü Haber Alma Merkezi ile Yangın Panellerini GPRS üzerinden haberleşmesini sağlar. 8 zona kadar destekler.